

## DIGITUS VGA zu HDMI Konverter inkl. Audioübertragung

DS-40130-1 4016032365662



### Video Konverter VGA/Audio auf HDMI Videoauflösung bis 1920x1080 Pixel (Full HD), kleines Gehäuse, schwarz

#### Wandelt ein VGA-Videosignal in ein HDMI-Videosignal um

Der DIGITUS DS-40130-1 wandelt Ihr analoges VGA Signal in ein digitales HDMI-Signal um. Durch die Umwandlung ist der Anschluss von Geräten, die nur einen VGA-Anschluss besitzen, an einen HDMI Monitor, TV oder Beamer problemlos möglich. Da der VGA-Eingang nur ein Videosignal wiedergeben kann, ist der Konverter zusätzlich mit einer Cinch-Audio-Buchse ausgestattet. Ein eventuell vorhandenes Stereosignal wird so parallel konvertiert und ins HDMI-Signal integriert. Dies ermöglicht es, die Audiosignale über HDMI z.B. an Ihrem Fernseher wiederzugeben.



- 1 Konvertiert Video- und Audio-Signale von VGA auf HDMI
- 1 Verbinden Sie ältere Geräte mit VGA Port an z.B. Fernseher, Monitore oder Beamer
- 1 Keine Software- oder Treiberinstallation notwendig
- 1 Kleines kompaktes Gehäuse
- 1 HDMI Übertragungsrate: 5 Gbps
- 1 Bandbreite 165MHz/ 1,65 Gbps pro Kanal (4,95 Gbps gesamt)
- 1 Stromzufuhr: USB
- 1 Die mit dem Konverter nutzbaren Auflösungen sind abhängig von Ihrem Gerät/ Ihrer Grafikkarte
- 1 Mögliche Auflösungen: 1920 x 1080 60Hz, 1360 x 768 60Hz, 1280 x 2012 60 Hz, 1024 x 768 60 Hz, 1280 x768 60 Hz, 800 x 600 60 Hz, 640 x 480 60 Hz, 720 x 400 85 Hz
- 1 Maße: 60,5 x 54 x 20,5 mm
- 1 Gewicht: 42 g



#### Lieferumfang

- 1 VGA auf HDMI Konverter
- 1 USB Stromkabel
- 1 Bedienungsanleitung

DIGITUS VGA zu HDMI Konverter inkl. Audioübertragung

DS-40130-1 4016032365662



→ Logistik

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	200	14,00	26,00	47,00	55,00	67210,00
Innen-VPE	1	0,07	13,50	10,70	5,00	722,25
Einzel-VPE	1	0,07	13,50	10,70	5,00	722,25
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	5,40	6,00	2,00	64,80

→ Betriebssysteme:



→ Verpackungstyp:

